



EXPLOSION PROTECTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Cert NO.GYJ12.1250

This is to certify that the product

Transmission Unit

manufactured by GeCma Components GmbH

(Address: Heisenbergstrasse 26-40, Kerpen, Germany)

which model is Challenger TCV2i

Ex marking [Ex ib Gb] II C

product standard /

drawing number 30100270

has been inspected and certified by NEPSI, and that it conforms
to GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010

This Approval shall remain in force until 2017.06.20

Remarks 1. Intrinsic safety parameters specified in the attachment to this certificate.
2. Conditions for safe use are specified in the attachment to this certificate.

Director

National Supervision and Inspection Centre for
Explosion Protection and Safety of Instrumentation


Issued Date 2012.06.21

This Certificate is valid for products compatible with the documents and samples approved by NEPSI.

103 Cao Bao Road
Shanghai 200233, China

<http://www.nepsi.org.cn>
Email: info@nepsi.org.cn

Tel: +86 21 64368180
Fax: +86 21 64844580



防爆合格证

证号: GYJ12.1250

由 GeCma Components GmbH

制造的产品:

(地址: Heisenbergstrasse 26-40, Kerpen, Germany)

名称 传输卡

型号规格 Challenger TCV2i

防爆标志 [Ex ib Gb] II C

产品标准 /

图样编号 30100270

经图样及技术文件的审查和样品检验 确认上述产品
符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 标准,
特颁发此证。

本证书有效期: 2012年6月21日至2017年6月20日

备注 1. 本安参数见本证书附件。
2. 安全使用注意事项见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一二年六月二十一日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

National Supervision and Inspection Centre for
Explosion Protection and Safety of Instrumentation

(GYJ12.1250)

(Attachment I)

GYJ12.1250防爆合格证附件 I

由GeCma Components GmbH生产的Challenger TCV2i型传输卡，经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检验，符合下列标准：

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型 “i” 保护的设备

产品防爆标志为[Ex ib Gb] IIC，防爆合格证号为GYJ12.1250。

一、产品使用注意事项

1. 传输卡的使用环境温度范围为 $(-10 \sim +60) ^\circ\text{C}$ 。

2. 传输卡的最高电压 $U_m=250\text{V AC}$ 。

3. 传输卡的本安参数为：

$U_0=5.5\text{V}$ $I_0=105\text{mA}$ $L_0=2\text{mH}$ $C_0=10\mu\text{F}$

4. 传输卡与其他设备连接后，其外壳防护等级不得低于国家标准GB4208规定的IP20。

5. 传输卡须安装于安全区的支架上，本安端连接端子裸露导体间的电气间隙须不小于6mm，本安端连接端子裸露导体与壳体或其他导电部件的电气间隙不得小于1.5mm。

6. 传输卡的安装须确保本安线路及其配用设备本安线路的等电位。

7. 传输卡与本安设备的连接电缆应为屏蔽电缆（必须有绝缘护套），其屏蔽层应接地。

8. 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

9. 用户在安装、使用和维护传输卡时，须同时严格遵守产品使用说明书和下列标准：

GB3836.13-1997 “爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修”

GB3836.15-2000 “爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”

GB 3836.16-2006 “爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）”

GB 50257:1996 “电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范”

二、制造厂责任

1. 制造厂必须将上述使用注意事项纳入产品的使用说明书中。
2. 制造厂必须严格按照NEPSI认可的文件资料生产。
3. 涉及产品防爆性能和温度的更改和维修，需提交NEPSI重新检验认可。
4. 产品铭牌中应至少包括下列内容：

a) NEPSI认可标志



b) 产品防爆标志

c) 防爆合格证号

d) 使用环境温度范围

e) 安全参数

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

二〇一二年六月二十一日